



SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw



2013.01 版

小型斷路器

MINIATURE CIRCUIT BREAKER



機械廠專用



BREAKER
& SWITCHGEAR SYSTEM

BHA 無熔線斷路器（小型斷路器）

一、概述

BHA無熔線斷路器，是針對一般用途而開發的小型斷路器，此系列適用於一般工業機械等場所。主要用於保護及控制電路，避免電器設備及線路受過載和短路故障影響。

BHA系列小型斷路器的結構設計，採用獨家研發專利之機構設計，集過載保護、短路保護和自由跳脫機構於一體，能確保產品啟斷的可靠度，不受外界因素影響，進而達到快速切離保護功能。

二、技術規格

系 列	BHA	
符合標準	CNS14985-1 (IEC60898)	CNS14816-2 (IEC60947-2)
環境溫度	-5 °C ~ + 40 °C	-5 °C ~ + 40 °C
極數	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
跳脫特性	C, D	5-10In 10-20In
額定啟斷容量 Icn (kA)	6	-
額定終極容量 Icu (kA)	-	6
額定運轉容量 Ics (kA)	6	6
額定最高電壓 Ui (V)	AC 690	AC 690
額定電流 In (A)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.
額定電壓 Ue (V)	220/380	220/380
額定頻率 (Hz)	50, 60	50, 60
機械壽命	20,000次以上	20,000次以上
使用類別	-	Cat. A
污染等級	-	3
認證機構	CNS、標準檢驗局	TUV

C 特性：5-10In 用於電機配電及高感照明系統保護。

D 特性：10-20In 用於一般工業機械場所保護(工業、住宅、商業場所亦適用)。

特 點：■ 保護功能齊全：具過載保護與短路保護。


- 功能擴展簡便：可與電壓跳脫、低電壓跳脫、輔助接點、警報接點等電氣附件組合使用，擴大斷路器控制功能。
- 組合安裝簡便：模組化設計結構，35mm標準安裝軌安裝，可免工具拆除。
- 導軌安裝結構專利：易裝易拆特殊設計(專利編號96218645)。
- 電路斷路器之跳脫機構專利：新型機構設計(專利編號96218644)。
- 產品設計符合CNS、IEC、UL、CSA、GB等國際標準。
- 符合RoHs要求之機種，請於訂購時特別註明(訂貨式生產)。

三、型號說明

BHA	3	1	C	63
士林電機	系列：3→6kA	極數：1→1極	跳脫特性：C→C TYPE	額定電流：6→6A
小型斷路器代號		2→2極	D→D TYPE	10→10A
		3→3極		63→63A
		4→4極		

例：BHA31C20→Ic 6kA，1極，C TYPE，20A

四、規格說明

框 架 容 量 (AF)			63			
型 式			BHA			
外 觀						
外形及安裝尺寸	極 數 (P)		1	2	3	4
	 (mm)	a	18	36	54	72
		b	84			
		c	49			
		aa	18			
		bb	34			
		cc	73.5			
	製品重量 (g)		117	236	353	472
額 定 電 壓 U_e (A.C) V		220/380	380	380	380	
跳脫特性		C, D TYPE				
額定電流 I_n (A) (基準周圍溫度40℃)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.				
啟斷容量 I_{cn} . I_{cu} . I_{cs} . CNS 14985-1 IEC 60947-2		220V / 6kA	380V / 6kA	380V / 6kA	380V / 6kA	

附屬裝置			V(AC)	V(DC)	輔助接點	接點容量	寬度mm
1	警報接點	AL	-	-	1NO (93-94)	220V 6A	9
			-	-	1NC (91-92)	440V 3A	
2	輔助接點	AX	-	-	1NO (13-14)	220V 6A	9
			-	-	1NC (21-22)	440V 3A	
3	電壓跳脫	SHT	12	12-48	-	220V 6A	18
			24-48	110-130	-	440V 3A	
			220-440	-	-	-	
4	低電壓跳脫	UVT	220-240	48	-	220V 6A	18
			-	-	-	440V 3A	


註：1.國內認證規格應用依標準檢驗局BSMI認證之電壓等級使用。

2.各國際認證陸續申請取得中。

3.另有過電壓跳脫裝置(OVT)，規格請洽本公司。

五、曲線、外型尺寸


1.外型、安裝尺寸：




單位:mm

2. 動作曲線：


BHA C Type
之動作特性曲線



BHA D Type
之動作特性曲線



BHA
溫度補正曲線



六、附屬裝置

1. 功能說明

- 不需特殊工具，直接卡裝在小型斷路器左側即可
- 每台斷路器最多可安裝3個輔助裝置
- 每台斷路器最多可安裝2個輔助接點裝置

2. 型號及其含義


型號	裝置類型				安裝區分		電壓數				
	AL	AX	SH	UV	1	2	0	1	2	3	4
BHK	AL	AX	SHT	UVT	標準品	特殊品	無電壓	230-412VAC 110V-130VDC	48VDC	24-48VAC 12~48VDC	12VAC

註. 1. 標準品：直接安裝於斷路器左側第一級 2. 特殊品：安裝於其他輔助裝置左側

類型	輔助接點 AC 12	寬度 (mm)	產品型號
----	---------------	------------	------

AL

警報裝置



1NO. 1NC
220V 6A
440V 3A


9

BHK11

類型	輔助接點 AC 12	寬度 (mm)	產品型號
----	---------------	------------	------

AX

輔助接點裝置



1NO. 1NC
220V 6A
440V 3A


9

BHK21
BHK22

類型	控制電壓 (V)		輔助接點 AC 12	寬度 (mm)	產品型號
	AC	DC			

SHT

電壓跳脫裝置



12
24~48
220~440

12~48
110~130
-

1NO. 1NC
220V 6A
440V 3A

18

BHK31
BHK32

UVT

低電壓跳脫裝置



220~240

48

1NO. 1NC
220V 6A
440V 3A

18

BHK41
BHK42

BREAKER & SWITCHGEAR SYSTEM

機器事業群

真空斷路器、空氣斷路器、無熔線斷路器、漏電斷路器、小型斷路器、自動切換開關、突波保護器、保護繼電器、電磁接觸器/開關、壁上開關/插座、高壓匯流排熱收縮套管



低壓開關客服專線 0800-886622

www.seec.com.tw

總公司	111 臺北市中山北路六段88號16樓
新豐廠	304 新竹縣新豐鄉中崙村234號
台北分公司	104 台北市長安東路一段9號3F
新竹分公司	303 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號
台中分公司	407 台中市台中港路3段134之3號
台南分公司	701 台南市中華東路一段198號
高雄分公司	807 高雄市三民區中華二路250號

TEL. 02-2834-2662	FAX. 02-2836-6187
TEL. 03- 599-5111	FAX. 03- 590-1233
TEL. 02-2541-9822	FAX. 02-2581-2665
TEL. 03- 598-1210	FAX. 03- 598-5200
TEL. 04-2461-0466	FAX. 04-2461-0468
TEL. 06- 237-1246	FAX .06- 237-1279
TEL. 07- 316-0228	FAX. 07- 316-0226

經銷商